

MIKROFILMSKI SKENER SL1000Q

SL1000Q spada u vodeća rješenja u domeni digitalizacije mikrofilma i hibridnih dokumentacijskih sustava. Novi skener mikrofilma SL1000Q nudi korisnicima u edukacijskom, korporativnom i upravnom okruženju kompaktno i učinkovito rješenje koje štedi prostor te smanjuje troškove rada.

SL1000 prihvaća sve formate mikrofilma – 16 i 35mm role, jackete, kartice i ficeve uključujući i color negative i pozitive. Uvid u sliku na ekranu priključenog računala i sken može se obaviti u vremenu od približno jedne sekunde uz funkcije za obradu slike.



**BRZO, JEDNOSTAVNO I SUPERIORNO
RJEŠENJE ZA SKENIRANJE MIKROFLMA**

Prikaz s računalom

SPECIFIKACIJE :

Tip uređaja	Digitalni skener filma u boji
Izvor svjetla	Bijeli LED za boju
Optička razlučivost	CCD color kamera 20,16 Mp
Izlazna razlučivost	72/100/150/200/240/300/400/600 dpi
Gradacija interno	36 bit
Izlazni formati	24 bit boja, 8 bit siva skala, 1 bit c/b
Tipovi datoteka	JPEG, TIFF, PNG, BMP, PDF višestranični TIFF višestranični PDF (sa ili bez OCR-a)
Formati mikrofilma	Fich, 16/35 mm film u roli 16mm film u kazeti (M tip) Aperturne kartice, opaque kartice Transparenti u boji
Faktori povećanja	Optički zoom 6,8 – 54x Elektronički zoom 54 – 105x
Namještanje fokusa	Ručno i automatski
Brzina skeniranja	oko 1 sekunde
Izlazni formati	A2, A3, A4, custom (portret ili pejzaž)
Softver	SL-Touch (uključen u isporuku)
Integracija s PC-jem	USB 3.0
Kompatibilnost	Win PC i7, 8GB RAM – Win 7 na dalje
Napajanje	Izmjenična struja 100-240V 50/60 Hz
Utrošak struje	Ispod 30W (sa fich podloškom)
Radni uvjeti	Temperatura 10-35C, vlaga 15-85%
Standardi okoliša	RoHS Compliant, CE (CB, EN Class A)
Dimenzije (Š,D,V)	404 x 436 x 204 mm
Težina	15 Kg

FUNKCIJE :

Maskiranje slike, umanjeње slike, skeniranje pojedinačno ili u slijedu, pretraživanje, izrezivanje, poravnavanje, rotacija, flip (ogledalo), negativ/pozitiv, optičko i digitalno povećanje, pregled slike u realnom vremenu, reprodukcija, rotacija slike, skeniranje u datoteku, skeniranje prema pisaču, pregled skeniranog materijala kao sličice (thumbnails), sleep mod za štednju struje.

Računalo i monitor nisu uključeni.

Eko-Monitor d.o.o.
HR-10000 Zagreb
Kruga 48
tel. +385 1 4621 000